支撑座和建議螺桿外徑

螺桿尺寸 (外徑d0 x 導程)

	FKN06	BKN08	FKN08	BKN10	FKN10	BKN12	FKN12	BKN15	FKN15	BKN17	FKN17	BKN20	FKN20	BKN25	FKN25	WBK25DF	BKN30	FKN30	WBK30DF	WBK30DFF	BKN40	WBK40DF	WBK40DFF
6 x 1	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳
8 x 1	■	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳
8 x 2.5	■	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳
10 x 2	■	⁄	⁄	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳
12 x 2	⁄	■	■	⁄	⁄	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳
12 x 4	⁄	■	■	⁄	⁄	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳
14 x 2	⁄	⁄	⁄	■	■	⁄	⁄	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳
16 x 5	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	■	■	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳
16 x 10	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	■	■	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳
16 x 16	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	■	■	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳
16 x 32	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	■	■	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳
20 x 5	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	■	■	⁄	⁄	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳
20 x 20	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	■	■	▒	▒	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳
20 x 40	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	■	■	▒	▒	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳
25 x 5	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	▒	▒	■	■	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳
25 x 10	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	■	■	//	//	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳
25 x 25	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	▒	▒	■	■	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳
25 x 50	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	▒	▒	■	■	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳
32 x 5	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	■	■	■	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳
32 x 10	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	▒	▒	■	■	■	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳
32 x 20	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	■	■	■	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳
32 x 32	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	■	■	■	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳
40 x 5	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	■	■	■	■	╳	╳	╳
40 x 10	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	■	■	■	■	╳	╳	╳
40 x 20	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	■	■	■	■	╳	╳	╳
40 x 40	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	■	■	■	■	╳	╳	╳
50 x 10	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	■	■	■
50 x 50	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	■	■	■
63 x 10	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	▒	▒
63 x 20	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	⁄	▒	▒

■ 標準組合,並支援 CAD 檔和網站上的配置設計

▒ 有用的替代組合,但不支援CAD 檔和網站上的配置設計 (需要客戶繪圖)

// 在尺寸 2510 上使用 BKN20 或 FKN20 需要壓配的間隔來產生足夠的軸向支撑

⁄ 不建議的組合

╳ 不可能的組合

螺桿尺寸 (外徑d0 x 導程)

	BFN08	BFN10	FFN10	BFN12	FFN12	BFN15	FFN15	BFN17	FFN17	BFN20	FFN20	BFN25	FFN25	BFN30	FFN30	BFN40
6 x 1																
8 x 1																
8 x 2.5																
10 x 2																
12 x 2																
12 x 4																
14 x 2																
16 x 5																
16 x 10																
16 x 16																
16 x 32																
20 x 5																
20 x 20																
20 x 40																
25 x 5																
25 x 10																
25 x 25																
25 x 50																
32 x 5																
32 x 10																
32 x 20																
32 x 32																
40 x 5																
40 x 10																
40 x 20																
40 x 40																
50 x 10																
50 x 50																
63 x 10																
63 x 20																
d4=	6	8	8	10	10											

不建議的組合是基於以下的因素：

a. 螺桿底徑太小,無法確保完全之軸向負荷支撐
b. 固定端支撐座的負荷能力比滾珠螺桿低很多
c. 對於支持側的支撐座，軸的高度與建議的固定側支撐座不符

如果您需要非標準的組合,請洽詢瑞可